

# Elektrinio aptvaro impulsų generatoriai

## Classic 1 ir Classic 2

Šis elektrinis aptvaro impulsų generatorius (toliau – generatorius) veikia nuo 12V akumulatoriaus arba su LACME adapteriu nuo 230 voltų tinklo srovės. Adapteris ir laidai maitinimui nuo akumulatoriaus yra komplekte.

Generatoriaus atiduodamos energijos lygis priklauso nuo atitinkamo modelio.

Elektroninis mechanizmas yra visiškai moduluojamas. Naudojama vadinamoji „žemos varžos“ technologija išlaiko aptvarą veiksniumi, net kai prarandama srovė (žolei liečiant laidus, sugedus izoliatoriams).

Kontrolinė lemputė rodo generatoriaus veikimą. Dėmesio – šis indikatorius nerodo pakankamo voltažo ir energijos kiekio aptvare. Pastarieji pparametrai gali būti nustatomi matuojant voltažą aptvare voltmetru.


Šis generatorius atitinka tarptautinius saugumo standartus ir yra patvirtintas Prancūzijos Žemės ūkio ministerijos.


	Maitinimas	Atiduodama energija J	Sukuriamas voltažas V	Naudojama energija mA	Impulsų skaičius / min
Classic 1	230V	1	12000	3,1	40
Classic 2		2	12000	3,6	40

### Naudojimas

	Gyvūnų tipas	Aptvaro ilgis km kai sąlygos			Tinklo po 50m skaičius
		Geros	Vidutinės	Sunkios	
Classic 1	Jaurūs, lengvai ganomi	15	3	1.5	0
Classic 2	Lengvai ganomi, treniruoti	18	6	2.5	5

### Naudojimas

Generatoriaus įžeminimo kontaktą  sujunkite kabeliu laidininku (pavyzdžiui, storu cinkuotu laidu) su specialiu įžeminimo strypu. Daugiau informacijos apie įžeminimą rasite skyriuje „Įžeminimas“

Generatoriaus galios kontaktą  sujunkite su elektrinio aptvaro tvora. Sujungimui naudokite aukštos įtampos kabelį, skirtą 20000V įtampai. Dėka kabelio apsauginio apvalkalo, jį galima užkasti.

Įžemimo strypai turi būti ne arčiau kaip 10m nuo namo elektrinės dalies įžeminimo!

Patikrinti, kad visi sujungimų elektriniai kontaktai būtų geri. Įjungti srovės jungtuką. Kontrolinė lemputė turi imti žybsėti apie 37 kartų per minutę.

Šio modelio generatorius **nėra atsparus purškiamam vandeniui**. Jis turi būti montuojamas sausoje patalpoje!

### GARANTIJA

Garantinės sąlygos: gamintojas šiam prietaisui suteikia 3m garantiją dėl gamyklinių defektų nebuvimo. Sugedusį prietaisą pirkėjas savo sąskaita turi pristatyti į UAB AVENA, adresu Raudondvario pl. 212B, Kaunas LT-47155, tel.: 837 393251. Garantinį prietaisą įsipareigojame sutaisyti per 5 darbo dienas nuo gavimo datos ir nemokamai pristatyti pirkėjo adresu.

Prekę garantiniam remontui turi būti pristatyta pilnos komplektacijos su arba be pakuotės. Jei prietaisas yra garantinis – kartu pristatoma PVM sąskaitos – faktūros kopija, ant kurios turi būti užrašytas generatoriaus serijos numeris.

Garantija negalioja, jei yra bet koks prekės mechninis pažeidimas, jei prekės viduje randama vandens pėdsakų, šiukšlių ar kitų pašalinių objektų. Garantija negalioja jei nustatoma, kad prietaisas bandytas ardyti ar taisyti savarankiškai.